



Trgovina Matejić d.o.o.
Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija
tel./fax.: +381 37 44 71 70
e-mail: info@matejic.rs

SRB/MNE HR/BH

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: M272-72B-S IR LED zidna lampica sa senzorom pokreta,
Izvor svetlosti: 60 LED / 15W / 6000K / 1100Lm, Radni napon: 220V-240V AC / 50/60Hz,

Stepen zaštite: IP 54, Temperatura okoline: -20 ~ +40°C,

Razdaljina osjetljivosti: max. 9m (<24°C),

Ugao osjetljivosti: 140°,

Podesiva svetlosna osjetljivost: 3 - 2000 LUX,

Podesivo vreme rada: 10sec±3sec - 5min±1min

Vremensko kašnjenje: 0,6 ~ 1,5m/s,

Preporučena visina za instalaciju: 1,8 - 2,5m,

Vlažnost okoline: <93%RH.

Automatska detekcija pokreta, vremensko odlaganje, podešavanje dan/noć

VAŽNO UPORORENJE:

Pre prihvatanja proizvoda u potpunosti je potreban da se instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja provjeriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristiti samo odgovarajuće žice za povezivanje. Proizvod ne montirati u blizini aparata za grijanje ili rashladjivanje (gde su često promjenljivi vručni vremenski uslovi, npr.: klime, centralno grijanje...). Nije predviđeno da ovaj proizvod koristi deca, osobe sa umanjijim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.

INSTALACIJA:

Prije izbišute 2 rupe u zidu a potom ubaciti plastične delove (tiplove) u rupe. Ušarafiti nosači lampe. Povezati strujne vodove pomoću klemu ispravno kao na dijagramu 1. (crna ili brana žica (L) = faza, plava (N) = nula, crvena (A)). Uključite osigurač. Vremensko kašnjenje podešavanje - dugme (TIME), podešavanje svetlosne osjetljivosti - dugme (LUX). Vremensko odlaganje kreće se u rasponu od 10sec - 3 min. Kako biste produžili vremensko odlaganje okretni dugme u pravcu kretanja kazaljke na satu. Svetlosna osjetljivost je podesiva između 3 - 2000 LUX-a. Da biste koristili senzor danju i noću okretni dugme suprotno pravcu kretanja kazaljke na satu na SUN (). Kada okrenete dugme na MOON (minimum) senzor će raditi na osvetljenost manju od 3 LUX-a. U slabo osvetljenim okoliniama - prostorijama okretni dugme u pravcu kretanja kazaljke na satu.

ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpku sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i označka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Nitin jedan deo uputstva za korištenje se ne sme reproducirati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korištenja

GB

INSTRUCTIONS FOR USER

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model: M272-72B-S IR LED wall lamp with motion sensor,
Light source: 60 LED / 15W / 6000K / 1100Lm,

Operating voltage: 220V-240V AC / 50/60Hz,

Degree of protection: IP 54, Ambient temperature: -20 ~ +40°C,

Sensitivity distance: max. 9m (<24°C),

Adjustable light sensitivity: 3 - 2000 LUX,

Adjustable working time: 10sec±3sec - 5min±1min

Time delay: 0,6 - 1,5m/s,

Recommended height for installation: 1.8 - 2.5m,

Ambient humidity: <93%RH.

Automatic motion detection, time delay, adjustable detection distance, day/night setting

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the lamp must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end off installation. Please use proper wire for connection. Mount the product away from the heating and air conditioning devices (where the variable weather conditions). It is not intended that this product is used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.

INSTALLATION:

Perforate 2 holes on the wall and fix the plastic expansion pieces in. Fix the base of the lamp to the wall with screws. Connect the power cables on the terminal blocks properly (black or brown wire (L) = live wire, blue (N) = zero, red (A)). Turn on the power. You can adjust distance detection (SENS) / time delay (TIME) / ambient light (LUX) using adjustment knobs. To adjust distance detection to a high level turn the adjustment knob clockwise. Max. detectable distance is 6 met. Time delay is adjustable from 10sec-3min. To increase time delay turn the adjustment knob counterclockwise. Ambient light sensitivity level is adjustable between 3 - 2000 LUX. To use sensor in daylight conditions please turn the knob SUN position (). When you turn LUX knob clockwise the minimum (MOON position). If it is adjusted in the less than 3 LUX. In poor illuminated environment adjust the appliance by turning the know clockwise.

MAINTENANCE:

Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals.

Radi Vaše bezbednosti, instalaciju izvršite na osnovu uputstva!!!

LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLOA

1. prvenstveno namenjeno za unutrašnju upotrebu
2. podešava svetlosnu osjetljivost / podešava vreme rada
3. razdaljina i ugao osjetljivosti
4. dozvoljeno je montiranje samo na normalno zapaljivim podlogama
5. ogoliti izolaciju kao na slici
6. pazite da prilikom proizvoda ne bušite gde su strujni vodovi
7. obratite pažnju da ne dođe do ukrštjanja žica prilikom postavljanja
8. ukoliko se montira na razvodnu kutiju, poklopac postaviti pre montaže
9. povezivanje vršiti samo direktnim priključkom na električnu mrežu
10. proizvod ima priključak za uzmjenje, PRVI stepen zaštite
11. pravilno postavljanje proizvoda
12. maksimalna jačina
13. dodatna oprema neophodna za montiranje - u kompletu sa proizvodom



Information about protection of environment

This lamp can't be disposed on the end of-service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

The manufacturer / distributor no takes responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

Zaradi vaše varnosti montirajte v skladu z navodili!!!

SIMBOLI:

1. tip zaštite – otporno na vlago
2. nastavljivo svetlinost, čas delovanja,
3. razdaljina i kot svetlinost
4. dozvoljeno montirati samo na normalnih vnetljivih površinah
5. odstranite izolaciju kot je prikazano na sliki
6. pazite da med montiranjem ne vrtejte kjer so električni vodi
7. če montirate na razvodno skalo, pokrov postavite pred montažo
8. ukoliko se montira na razvodnu kutiju, poklopac postaviti po montaži
9. povezite le direktno na električno mrežo
10. izdelek ima priključek za ozemljitev, PRVA stopnja zaščite
11. pravilna montaža izdelka
12. največja intenzivnost
13. dodatna oprema potrebna za montažo je v dodana v kompletu s proizvodom

NAVODILA ZA UPORABO

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Model: M272-72B-S IR LED stenska svetilka s senzorjem gibanja,
Vir svetlobe: 60 LED / 15W / 6000K / 1100Lm,
Delovna napetost: 220V-240V AC / 50/60Hz,
Stopnja zaščite: IP 54, Temperatura okoline: -20 ~ +40°C,
Razdaljina občutljivosti: največ 9m (<24°C),
Kot občutljivosti: 140°.

Nastavljiva svetlosna občutljivost: 3 - 2000 LUX,
Nastavljiva delovna čas: 10sec±3sec - 5min±1min

Časovni zamik: 0,6~1,5m/s,

Priporučena visina za instalaciju: 1,8 - 2,5m,

Vlažnost okoline: <93%RH.

Samodejno zaznavanje gibanja, časovni zamik, nastavljiva razdalja zaznavanja, nastavljive dan/noć

VAŽNO OPOZORILO:

Pred montiranjem pazljivo preberite navodila ki so priložena po vsakem izdelku in jih spravite. Izdelek mora montirati usposobljena oseba. Pred montažo preveriti električne vode. Izključite varovalko. Izdelka ne vključujte dokler se ne konča celotna montaža. Uporabljajte samo odgovarajoče kable za povezovanje. Izdelek ne montirati v bližini aparata za grijanje ali hlajenje (kjer so pogosto spremenljivi temperaturni pogoji, npr.: klime, centralno grijanje...). Ta izdelek se ne sme uporabljati otroci, osebe s fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi.

MONTAŽA:

Najprej izvrtajte dve luknjice v zidu in nato v vstavite plastične vložke (sidra). Privijete nosilec luči. Povežite električne vode s pomočjo terminala kakor je prikazano na diagramu 1. (crna ali rjava žica (L) = faza, modra (N) = nula, rdeča (A)). Vklonite varovalko. Nastavljite zakasnitve - gumbo (TIME), nastavitev svetlosti - tipka (LUX). Če želite uporabljati senzor po danu in po noči zavrtite tipko v obratno smer urinega kazalca na SUN (). Če zavrtite tipko na MOON (minimum) bo senzor deloval na osvetljenosti manjši od 3 LUX-a. V slabu osvetljenim okoliniama - prostorijama okretni dugme u pravcu kretanja kazaljke na satu.

VZDRŽEVANJE:

Pred čišćenjem isključiti osigurač in dovod struje. Koristiti pamučnu krpku sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima.

NAVODILA ZA ZAŠĆITO OKOLJA:

Sijalke po uporabnem roku nesmeli vreći v kanto za smetije v gospodinjstvu ampak jo odvržemo v za predvideno mesto za recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. Na to Vas upozorja tudi oznaka na izdelku, navodilih za uporab ali na palirjanu.

Noben del navoda za uporabo se ne sme reproducirati na kakšenčeni način ali uporabite, kakor so prevod, priredba ali spremembu izvedi teksta ali znakov brez dovoljenja. Vse pravice pridržane za Trgovina Matejić doo.

Proizvođač in distributer ne odgovarja za škodo, katera bi nastala zaradi napake in nestrokovne uporabe.

MK

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Модел: M272-72B-S IR LED зидна светилка со сензор за движение,

Извор на светлина: 60 LED / 15W / 6000K / 1100Lm,

Работен напон: 220V-240V AC / 50/60Hz,

Степен на заштита: IP 54, Температура на околната: -20 ~ +40°C,

Растојание на чувствителност: максимум 9 m (<24°C),

Арон на чувствителност: 140°.

Прилагодлива осетливост на светлина: 3 - 2000 LUX,

Прилагодиво работно време: 10sec±3sec - 5min±1min

Временско дончење: 0,6 - 1,5 m/s,

Припoreдена висина за вградување: 1,8 - 2,5 m,

Влашкасност на околната: <93%RH.

Автоматско отварање на движение, временско дончење, временско дончење, прилагодливо растојание за отварање, поставка за ден/ноќ

За ваша безбедност инсталација, според инструкциите!

ЛЕГЕНДА НА ЗНАЧЕЊЕ НА СИМБОЛИТЕ:

1. тип на заштита-опорност на влага
2. подесива светлосна чувствителност/ подесиво време на работа
3. раздвојеност и аголна чувствителност
4. дозволено е монтиране само на нормално запаливи подлоги
5. изолација како на слика
6. внимавајте да не дупчете каде што се наоѓају струјни водови
7. обрете вниманија да не дође до укрутање на жице при подесујање
8. доколку се монтира на разводна кутија, капакот поставете пре монтажа
9. повезувајте врште само со директен приклjučak на електричната мрежа
10. производот има приključek за заземување, ПРВ степен на заштита
11. правилно поставување во производот