



SRB/MNE HR/BIH

Uputstvo  
Pametna utičnica 16A WiFi 2.4GHz  
MS-802M-W




max. 3680W

**INSTALACIJA**  
▲ Upozorenje:  
1. Instalaciju je potrebno da izvrši kvalifikovani električar u skladu sa lokalnim propisima.  
2. Držite uređaj van domašaja dece.  
3. Instalirajte uređaj dalje od izvora jakog signala kao što je mikrotalasna pećnica koja može da dovede do prekida signala što dovodi do nenormalnog rada uređaja.  
4. Prepreke kao betonski zid ili metalni materijali mogu smanjiti efektivni radni opseg uređaja i treba ih izbegavati.  
5. NE pokušavajte da rastavljate, popravljate ili modifikujete proizvod.

**Instrukcije i šema povezivanja:**  
1. Isključite napajanje pre izvođenja bilo kakvih radova na električnim instalacijama.  
2. Povežite žice prema dijagramu ožičenja.  
3. Ubacite prekidač u razvodnu kutiju.  
4. Uključite napajanje i pratite uputstva za konfiguraciju pametnog prekidača.  
Napomene:  
Približite svoj pametni telefon blizu pametnog prekidača kada konfigurirate i uverite se da imate min. 50% Wi-Fi signala.

**Priprema konfiguracije**  
Preuzmite aplikaciju za pametni telefon skeniranjem QR koda ili traženjem Smart Life - Smart Living u AppleApp Store za iPhone ili Google Play za Android telefone.

GET IT ON Google play

Download on the App Store




IOS / Android App Smart Life - Smart Living

*Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog neispravne montaže ili neadekvatnog korišćenja.*

2. Pokrenite aplikaciju i prijavite se. Novi korisnici će morati da registruju novi nalog.

**Register**

USA

Mobile Number/Email

Get Verification Code

I Agree User Agreement and Privacy Policy

3. Uključite Wi-Fi pametnu utičnicu u šušo utičnicu i uključite. LED lampica će zasvetleti zeleno.

**Gde ne instalirati Wi-Fi pametnu utičnicu**

Nemojte instalirati *Wi-Fi Smart Socket* u mokrim ili vlažnim prostorima kao što su kupatila i vešernice.

**Konfiguracija**  
Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na Wi-Fi pametnoj utičnici. LED lampica će brzo treptati zeleno.



Napomena: Ako LED ne treperi, pokušajte da resetujete uređaj (pogledajte resetovanje ispod).

**Automatsko skeniranje:**  
Pod LED trepćući zeleno i Bluetooth radi, veza automatski kada otvorite *Smart-Life* aplikaciju.



Napomena: Ukoliko LED lampica ne treperi, potražite više informacija u aplikaciji u delu (Reset)

**Unesite lozinku**  
Potražite Wi-Fi pristupnu tačku i unesite lozinku za pristupnu tačku.

Cancel

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

WiFi zili


Password

Next


Tap **Next**. Observe that the device is connecting to the application.

**Manually dodavanje:**  
1. Izabrali **Add Device** ili izaberite "+" u gornjem desnom uglu.

Search for the Wi-Fi hotspot and enter the hotspot password.



2. Izaberite tip uređaja Utičnica (Wi-Fi).




**Podesite uređaj.**

Cancel

EZ Mode

Power on the device and confirm that the indicator is blinking rapidly.  
Note: please complete the network distribution within 3 minutes after resetting the device.



Perform net wiring as promoted.  
Confirm the indicator is blinking rapidly.

Next

**Unesite lozinku**  
Potražite Wi-Fi pristupnu tačku i unesite lozinku za pristupnu tačku.

Cancel

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

WiFi zili


Password

Next

Zatim ići na **Next**. Obratite pažnju na to da se uređaj povezuje sa aplikacijom.

**Resetovanje**  
Ukoliko Wi-Fi Smart Socket ne reaguje na komande, možda će morati da se resetuje.

- Isključite Wi-Fi pametnu utičnicu iz šušo utičnice.
- Uključite uređaj u električnu utičnicu i uključite prekidač za napajanje.
- Pritisnite i držite dugme za ručnu kontrolu dok LED indikator ne počne brzo da treperi (između 5s i 10s).
- Pratite korake iznad u Konfiguracijama da biste podesili uređaj.



**Izmena naziva uređaja**  
Izabrali **Device List** a vidite listu povezanih uređaja.  
Izabrali **Modify Device Name** i unesite novo ime za vaš novi uređaj.


**Deljenje uređaja**


- U **Profilu**, dodirnite **Device Sharing**.
- Dodirnite **Dodaj**.
- Izaberite uređaj za deljenje.
- Unesite broj telefona ili adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite.
- Dodirnite **Potvrdi**.

**Raspored**  
Raspored se može dodati za uključivanje ili isključivanje uređaja u trenutno vreme ili dane u nedelji. Raspored može biti jednom ili ponovljan u određenim danima u nedelji.


Da biste aktivirali raspored:  
1. Na ekranu uređaja, dodirnite **Smart Socket**, a zatim izaberite **Schedule**.  
2. Dodirnite **Add Schedule**.  
3. Podesite željeni raspored.


**Uklanjanje uređaja**  
Da biste uklonili uređaj sa liste aplikacija, dodirnite **Informacije Info (•••)** u gornjem desnom uglu aplikacije.  
Zatim **Remove Device** radi uklanjanja.

**Nega i održavanje**  
**Ažuriranje firmvera**  
Nove funkcije se mogu dodati u firmver ugrađen u vaš Wi-Fi Smart Alarm. Da biste proverili da li postoje ažuriranja firmvera: Izabrali **Info**.  
Zatim **Check for Firmware Update**.  
**Merenje potrošnje**  
Pritisnite znak  da biste podesili merač potrošnje.



**Uputstvo za zaštitu čovekove okoline!**

 Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebno roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.



**RoHS**  
**ACE**

Uvoznik/distributer za Srbiju:  
**Trgovina Matejić d.o.o.**  
Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija  
tel./fax.: +381 37 44 71 70  
e-mail: [info@matejic.rs](mailto:info@matejic.rs)