






105G铜版纸 8折页 84*40mm



SRB/MNE MS-B202 2/2 pametni prekidač 16A 2.4GHZ WiFi dvokanalni


HR/BIH


Skenirajte QR kod da biste preuzeli aplikaciju Tuya Smart, ili takođe možete pretražiti ključnu reč „Tuya Smart“ ili „Smart life“ u Apple Storeu ili Google play da biste preuzeli aplikaciju.

2. Prekidač za resetovanje
Reset key




Nakon što je ožičenje pametnog prekidača završeno, pritisnite taster za resetovanje oko 5 sekundi ili uključite/isključite običan prekidač 4 puta u roku od 5 sekundi dok indikatorna lampica unutar prekidača ne počne brzo da treperi za uparivanje.

4.




Povezivanje će trajati oko 10-120 sekundi u zavisnosti od stanja vaše mreže.

6.




Povežite se sa glasovnom kontrolom Amazon Alexa ili Google Assistant ili delite uređaje sa svojim porodicama ili prijateljima.

1.




Prijavite se ili registrujte svoj nalog pomoću broja mobilnog telefona ili adrese e-pošte. Unesite verifikacioni kod koji je poslat na vaš mobilni ili poštansko sandučić, a zatim postavite lozinku za prijavu. Kliknite na „Kreiraj porodicu“ (Create Family) da biste ušli u aplikaciju.

3.




Konačno, možete kontrolisati uređaj preko svog mobilnog telefona.

7.




Uživajte u svom pametnom životu kućne automatizacije za kontrolu osvetljenja koristeći našu mobilnu aplikaciju All-in-one gde god da se nalazite ili jednostavno upravljanje glasom kada ste kod kuće.

MS-B202 2/2 pametni prekidač 16A 2.4GHZ WiFi dvokanalni



RoHS

CE



Skenirajte za izjavu saobraznosti

INSTALACIJA

▲ Upozorenje:

- Instalaciju je potrebno da izvrši kvalifikovani električar u skladu sa lokalnim propisima.
- Držite uređaj van domašaja dece.
- Držite uređaj dalje od vode, vlage ili velike temper.
- Instalirajte uređaj dalje od izvora jakog signala kao što je mikrotalasna pećnica koja može da dovede do prekida signala što dovodi do nenormalnog rada uređaja.
- Prepreke kao betonski zid ili metalni materijali mogu smanjiti efektivni radni opseg uređaja i treba ih izbegavati.
- NE pokušavajte da rastavljate, popravljate ili modifikujete proizvod.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja.

Specifikacija:

Radni napon	90~250V AC, 50/60Hz
Max. snaga	16A
Materijal	ABS
Dimenzija	42x42x21mm


Instrukcije i šema povezivanja:

- Isključite napajanje pre izvođenja bilo kakvih radova na električnim instalacijama.
- Povežite žice prema dijagramu ožičenja.
- Ubacite prekidač u razvodnu kutiju.
- Uključite napajanje i pratite uputstva za konfiguraciju pametnog prekidača.


Napomene:
Približite svoj pametni telefon blizu pametnog prekidača kada konfigurirate i uverite se da imate min. 50% Wi-Fi signala.

5. Dijagram ožičenja je prikazan na sledeći način:


2Gang Without Switch: 2Gang 1CH:



2Gang 2CH:




GLOBALNO MEDUNARODNO UPORAVANJE
Kad god i gde god da ste All-in-on mobilna aplikacija.




Schedule timer Voice control-work Voice control-work Device Sharing with Google home with Amazon Alexa

In house local operation:



Apps Router Voice control Ordinary Switch

Anywhere



Česta pitanja (P):

P1: Šta da radim ako ne mogu da konfiguriram pametni prekidač?

- Proverite da li je uređaj uključen.
- Uverite se da su vaš mobilni i komutacioni modul pod istom Wi-Fi mrežom od 2.4 Ghz.
- Bilo da je u dobrim internet uslovima.
- Proverite da li je lozinka uneta u aplikaciju tačna.
- Uverite se da je ožičenje ispravno.

P2: Koji uređaj se može povezati sa ovim Wi-Fi pametnim prekidačem?

Većina vaših kućnih elektr. uređaja može biti, kao što su lampe, mašina za veš, aparat za kafu itd.

P3: Šta se dešava ako se Wi-Fi isključuje?

I dalje možete da kontrolišete uređaj koji je povezan sa pametnim prekidačem pomoću vašeg običnog prekidača i kada Wi-Fi ponovo bude aktivan, uređaj povezan na prekidač će se automatski povezati na vašu Wi-Fi mrežu.

P4: Šta da radim ako promenim Wi-Fi mrežu ili lozinku?

Morate ponovo da povežete naš Wi-Fi pametni preki. na novu Wi-Fi mrežu u skladu sa *App User Manual*

P5: Kako da resetujem uređaj?

Uključite/isključite uređaj 5 puta dok indikatorna lampica ne zatreperi.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Uvoznik/distributer za Srbiju:
Trgovina Matejić d.o.o.
Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija
tel./fax.: +381 37 44 71 70
e-mail: info@matejic.rs

