

Radi Vaše bezbednosti, instalacijske izvršite na osnovu uputstva!!!

LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLA



1. tip zaštite-otpornost na vlagu
2. podesiva svetlosna osetljivost
3. radni napon
4. dozvoljeno je montiranje samo na normalno zapaljivim podlogama
5. izolacija kao na slici
6. pazite da prilikom prirovida ne bušite gde su strujni vodovi
7. obratite pažnju da ne dođe do ukrštanja žica prilikom postavljanja
8. proizvod se montira na šinu
9. povezivanje vršiti samo direktnim priključkom na električnu mrežu
10. proizvod nema priključak za uzemljenje. DRUGI stepen zaštite
11. pravilno postavljanje proizvoda
12. maksimalno opterećenje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: M273 foto senzor,
Radni napon: ~230V / 50-60Hz,
Stepen zaštite: IP 65,
Temperatura okoline: -20 ~ +40°C,
Maksimalno opterećenje: 20A (max. 4000W),
Podesiva svetlosna osetljivost: <2 - 100 LUX,
Klasa električne zaštite: II stepen,
Vlažnost okoline: <93%RH,
Dimenzije: 66mm W35mm H90mm.

Automatska detekcija svetlosti, Foto senzor dan/noć automatska promena,
Montirati uvek iznad rasvetnog tela!

VAŽNO UPZOORENJE:

Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo uz svaki proizvod i sačuvati ga. Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja provjeriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uključivati prirovod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće žice za povezivanje. Proizvod ne montirati u blizini aparata za grijanje ili rashladjivanje (gde su često vremenski uslovi, npr. klime, centralno grijanje...). Nije predviđeno da ovaj proizvod koristi deca, osobe s umanjjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.


INSTALACIJA:

Isključiti struju. Proizvod se instalira na šinu. Pritisnuti crno dugme sa zadnje strane proizvoda, staviti proizvod na šinu. Nakon toga pritisnuti crno dugme kako bi se proizvod fiksirao na šinu. Povezati struje vodove pomoću klema ispravno kao na dijagramu (crna ili braon žica (L) = faza, plava ili zelena (N) = nula, crvena (A) = odzadna struja. Uključite osigurač. Podešavanje svetlosne osetljivosti - dugme (LUX). Svetlosna osetljivost je podesiva između 2 - 100 LUX-a.

ODRŽAVANJE:

Pri čišćenju isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima.

Upustvo za zaštitu čovekove okoline



Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Ni jedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reproducovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

GB

INSTRUCTIONS FOR USER

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model: M273 photo sensor, (Light Control Sensor - Photocell)

Operating voltage: ~230V / 50-60Hz,

Level of protection: IP 65,

Ambient temperature: -20 ~ +40°C,

Rate load: 20A (max. 4000W),

Ambient Light: <2 - 100 LUX (adjustable),

Environment humidity: <93%RH,

Dimmension: 66mm W35mm H90mm.

Automatically move detection, photo sensor day/night auto change,

Always mounted above the lamp body.

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the sensor must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end off installation. Please use proper wire for connection. Mount the product away from the heating and air conditioning devices (where the variable weather conditions). It is not intended that this product is used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.

INSTALLATION:

Switch off the power. The product should be installed in a trough. Pull the plastic button at the back of the product, and then put the product into the trough. After that push the plastic button to lock the product in the trough. Connect the power cables on the terminal blocks properly (black or brown wire (L) = live wire, blue or green (N) = zero, red (A) = output). Turn on the power. Ambient light (LUX) using adjustment knobs. Ambient light sensitivity level is adjustable between 5 - 50 LUX.

MAINTENANCE:

Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals.

For your safety, install according to the instructions!!!

LEGEND:

1. type of protection - moisture resistance
2. ambient light / time delay
3. operating voltage
4. mounting on the normal flammable base
5. remove insulation as shown on the picture
6. be careful when installing, do not drill where are the power lines
7. attention, do not cross the wires
8. product install on the trough
9. connect only with direct connection to the main power
10. second class protection
11. way of mounting
12. rate load

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline



Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Ni jedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reproducovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

Information about protection of environment

This lamp can't be disposed on the end of service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

The manufacturer / distributor no takes responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

Zaradi vaše varnosti montirajte v skladu z navodili!!!

SIMBOLI:

1. tip zaštite – otporno na vlagu
2. nastavljivo svetlošću, čas delovanja,
3. obratovalna napetost,
4. dozvoljeno je montiranje samo na normalno zapaljivim podlogama
5. odstranite izolaciju kot je prikazano na sliki
6. pazite da med montiranjem ne vrtejte kjer so električni vodi
7. če montirate na razvodno škatlo, pokrov postavite pred montažo
8. proizvod se montira na šinu
9. povežite le direktno na električno mrežo
10. izdelek nima priključka za ozemljitev, DRUGA stopnja zaštite
11. pravilna montaža izdelka
12. maksimalna obremenitev

Samodejna zaznava svetloba, Foto senzor dan/noć samodejna zaznava, Vedno nameščen nad svetlobno telo!

VAŽNO OPOZORILO:

Pred montiranjem pažljivo preberite navodila ki so priložena ob vsakem izdelku in jih spraviti. Izdelek mora montirati usposobljena oseba. Pred montažo preverite električne vode. Izključite varovalko. Izdelka ne montirajte v bližini aparata za grijanje ali hlađenje (kjer so pogosto spremniji temperaturni pogoji, npr. klime, centralno grijanje...). Ta izdelek se ne sme uporabljati otroci, osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi.

MONTAŽA:

Izklop mora biti nameščen v trougu. Pull gumb plastični na zadnji strani naprave za power. The izdelek in nato dal proizvod v korito

Po tem pritisnite gumb plastični za zaklepanje izdelka v koritu. Povežite električne vode s pomočjo terminala kakor je prikazano na diagramu 1. (crna ali rjava žica (L) = faza, modra (N) = nula, rdeča (A)). Vkljukite varovalko. Nastavitev občutljivost za svetlobo - (LUX).

Svetlobna občutljivost je nastavljiva med 2-100 LUX-a.

VZDRŽEVANJE:

Pred čišćenjem izključite varovalko in dovod električnega toka. Uporabite bombažno krpo s malo količinom alkohola začiščenje okvira. Ne uporabljajte močnejših kemikalijskih sredstev. Pazite da tekočina ne pride v stik z deli pod napetostjo.

NAVODILA ZA ZAŠĆITO OKOLJA:

Sijalke po uporabnem roku nesmemmo vreči v kanto za smetje v gospodinjstvu ampak jo odvržemo v za to predviđeno mesto za recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. Na to Vas upozorja tudi oznaka na izdelku, navodili za uporabu in na paliranju.

Nobel del navodil za uporabo se ne sme reproducovati na kakšen način ali uporabiti, kakor so prevod, pribreda ali sprememb izvedbi teksta ali znakov brez dovoljenja. Vse pravice pridržane za Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač in distributer ne odgovarja za škodo, katera bi nastala zaradi napake in nestrokovne uporabe.

MK

За ваша безбедност инсталација, според инструкциите!

ЛЕГЕНДА НА ЗНАЧЕЊЕ НА СИМБОЛИТЕ:

1. тип на заштита-отпорност на влага
2. подесива светлосна чувствителност
3. работен напон
4. дозволено е монтiranje само на нормално запаливи подлоги
5. изолација како на слика
6. внимавате да не дупнете каде што се наоѓаат струјни водови
7. обрнете внимание да не дође до вкрстување на жиците при подесување
8. производ се инсталира на коритото
9. поврзување вршете само со директен приклучок на електричната мрежа
10. производ не има приključok за заземување, ВТОР степен на заштита
11. правилно поставување на производот
12. максимално оптеретување

ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Pred montiranjem vamatično прочitajte go uputstvo koe je prilожeno so sekocij proizvod i sačuvajte ga. Proizvodot e potrebito da go instalira kvalifikovano lice. Pred instalirajte da se provjerat vodovite struja. Isključite go osiguravac. Nemojte da go vključivate proizvodot dokde ne se završi instalacija. Koristite samo jicu za povrzavanje koi odgovara. Proizvodot ne montirajte vo blizina na aparati za grijanje ili razpladuvanje (kade ce cesto vremenskih uslovi se promenlivi, prklimi, centralno grijanje...). Toa ne e namenet koj se koristi ovoj proizvod. deca, lica sa namalenim fizickim, cezilin ili mentalnli sposobnosti.

ИНСТАЛАЦИЈА:

Isključite go proizvodot power. The треба да се инсталира во trougu. Pull kopчето пластика на задната страна на производот, а потоа се стави производот во коритото. После тоа притиснете на копчето пластика за заклучување на производот во коритото. Поврзете ги струјните водови со помош на klema исправно (crna ili kaflska jicica (L)=faza, plava (N)=nula, crvena (A)). Vkljucete go osiguravac. Podesuvanje za светлосна чувствителност se подесува помеѓу 5-50 LUX.

ОДРЖУВАЊЕ:

Pred čišćenje isključite go osiguravac i dovod za struju. Koristite pamučna krpa sa mala količina na alkohol za čišćenje na stakloto na lampata. Ne koristite silni hemijski sredstva. Vнимавajte tečnosti da ne dođe vo dopir со električnите delovi.

Упатство за заштиту на човековата окolina

Ova svetilka se smee na kraju na svojot upotrebien vek da se prijavi so normalniot odpad od domačinstvoto, tuju treba da bide otpadna na predvideno mesto za recikliranje električnih i elektronskih aparat. Na toa vas ve predupredjuva i oznakata na samiot proizvod, uputstvo za upotrebata ili na pakovanju.

No part of the specification may be reproduced in any means or used to make any changes such as translation, transformation or adaptation without permission from Trgovina Matejic d.o.o.. All rights reserved.

Производителот / дистрибуторот не превзема никаква одговорност за штета или неzгоду настаната поради нестручна монтажа или неадекватно користење.

3 GODINE GARANCIJE

SRB MNE BHR HR

GB SLO MK

Montirati uvek iznad rasvetnog tela!
Always mounted above the lamp body.
Vedno nameščen nad svetlobno telo!
Секогаш монтираны над светилка тело.

