



ME-RSTB 10A Releј-detektor asimetrije faza za DIN šinu, fazna zaštita Mitea Electric

200706

8605031440676

MITEA Electric

Deklaracija



Artikal:	Detektor asimetrije
Radni napon:	230V
Materijal:	Plastika + metal
Temperatura okoline:	-10~ +55 °C

Dimenzije: L: 24 x W: 66 x H: 85mm Izlazni Releј: Dva kontakta NO i NC 10A 250VAC Napajanje: 3 faze 350~450VAC 50/60Hz Životni Vek (mehanički): do 10.000.00 preklapanja Životni Vek (električni): do 100.00 preklapanja sa opterećenjem Vlažnost Ambijenata: 45~85%RH Montaža Na DIN šinu Signalizacija: Zelena LED signalizira ukjučenost relea Crvena LED signalizira prisustvo greške 3 faze, Izlazni Rele NO i NC. Kontroliše sve tri faze i štiti elektromotor i ostale potrošače od grešaka: - Redosled faza - Ispad neke od faza - Podnapon veći od -10% - Prenapon veći od +10% - Asimetrija faza veća od +/- 10% Izlazni rele je uključen samo ako nema ni jedne od greški, a isključuje se ako je prisutna bilo koja od njih. Potencimetrima na prednjoj strani uređaja podešavamo vrednost vremenske zadržke pri pojavi neke od greški, kao i vrednost međufaznog napona koji se kontroliše.