**M716-1L-B LED punjiva prenosna lampa Mitea Lighting**

**69420**

**8605031437690**

**MITEA Lighting**

Deklaracija .

| | |
|---|---|
| Artikal: | Punjiva lampa |
| LED: | SMD |
| Boja: | Belo-siva |
| Radni napon: | 210~250V |
| Snaga (procenjena): | 8W |
| Lumen flux (nom.): | 630 (lm) |
| Temp. boje svetl.: | 6500 K (Dnevna svetl.) |
| Ugao rasipanja svetlosti (nom.): | 180º |
| CRI - indeks reprodukcije boja: | ≥70(Ra) |
| IP zaštita: | IP20 |
| Materijal: | PP (Polipropilen) |
| Stepen električne zaštite: | II klasa |
| Životni vek: | 20.000 h na 25° C |
| Temperatura okoline: | 0~ +40 °C |
| Kapacitet baterije: | 4V 1,6Ah |
| Vreme rada baterije: | 10~12h |
| Prekidač: | Dimer |
| Dimabilnost: | Da |
| Vreme punjenja: | 20-24h |

Dimenzije: 236mm x 71mm x 54mm  Zamenski artikal: M632L  Baterija: Pb- olovna Prekidač za određivanje jačine svetla Indikator  punjenja Vreme trajanja svetla:  obe strane najjače svetlo: 0,5h  obe strane najslabije svetlo: 13h  jedna strana najjače svetlo: 1h  jedna strana najslabije svetlo: 13h Baterija fabrički formirana. Lampu možete odmah koristiti. Povremeno puniti bateriju kada se uređaj ne koristi više od 3 meseca (ne manje od 20h). • Ne koristiti sa bilo kojim drugim naponom ili napajanjem, • Prilikom zamene vodite računa na polaritet (+ i -), • Ne ostavljajte baterije blizu male dece ili dece bez nadzora, • Ispravno odložite iskorišćene baterije, • Nemojte spaljivati ili rastavljati baterije, • Iz raznih uslova i razloga tečnost može biti izbačena iz baterije, izbegavajte kontakt. Ukoliko se slučajno dogodi kontakt, isperite sa vodom. Ako tečnost došla u kontakt sa očima, dodatno potražiti medicinsku pomoć. Zbog propuštanja tečnosti iz baterije i eventualnog kontakta može doći do iritacija na koži ili opekotina.